

更新 i1320 的 BIOS 和 EC

PUBLISHED FROM GIGABYTE

【目標】

- ✓ 正確地更新 i1320 的 BIOS 和 EC.


【所需工具】

USB 可開機磁碟


【下載並更新 **i1320** 的 **BIOS** 和 **EC**】

1. 將電源插頭插入電源孔並確認電力由變壓整流器供電.
2. 從技嘉產品網頁下載最新版的 BIOS 壓縮檔.
3. 將您下載下來的壓縮檔解壓縮至 USB 可開機磁碟.
4. 重新開機並插上此 USB 可開機磁碟.


5. 當進入開機時的 POST 畫面按下 F12 鍵並在 Boot Manager 下選擇您的 USB 可開機磁碟。




6. 在剛才已解壓縮的資料夾下鍵入 [go]. (對於不同版本的 BIOS & EC 可能會有不同的資料夾名稱)



7. 按下 enter 鍵後 BIOS 開始更新.




8. 當完成更新後，電腦將會在 10 秒內自動關機。




9. 按下電源鍵開機並在 POST 畫面按 F2 鍵進入 BIOS Setup Utility.

10. 選擇 Load Optimal Defaults 並按下 enter 鍵.




11. 選擇 Yes 並按下 enter 鍵以載入預設值。


12. 選擇 Exit Saving Changes 並按下 enter 鍵.



13. 當進入開機時的 POST 畫面按下 F12 鍵並在 Boot Manager 下選擇您的 USB 可開機磁碟。




14. 在剛才已解壓縮的資料夾下鍵入 [ego]. (對於不同版本的 BIOS & EC 可能會有不同的資料夾名稱)



15. 按下 enter 鍵後 EC 開始更新.
16. 當完成更新後, 電腦將會在 10 秒內自動關機.
17. 按下電源鍵開機並在 POST 畫面按 F2 鍵進入 BIOS Setup Utility.

18. 檢查紅色圈選處之末 3 碼以確認系統 BIOS 和 EC 的版本為最新版。



About GIGABYTE *Upgrade Your Life*

GIGABYTE, headquartered in Taipei, Taiwan, is known as a global leading brand in the IT industry, with employees and business channels in almost every country. Founded in 1986, GIGABYTE started as a research and development team and has since taken the lead in the world's motherboard market. On top of motherboards and graphics accelerators, GIGABYTE further expanded its product portfolio to include notebook and desktop PCs, digital home entertainment appliances, networking servers, communications, mobile and handheld devices, servicing every facet of people's lives at home or business. Everyday GIGABYTE aims to "Upgrade Your Life" with the most innovative designs and impeccable quality and services. Visit www.gigabyte.com.tw for more information.