GIGABYTE™

显示器

用户指南

AORUS ELITE FO32U24G (FO32U24G)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

版权所有

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.保留所有权利。
本手册中提及的商标均由其各自所有者合法注册。

免责声明

本手册中的信息受版权法保护, 属于 GIGABYTE 的财产。
GIGABYTE 可能会对本手册中的规格和功能进行更改, 恕不另行通知。
未经 GIGABYTE 事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式翻印、复制、翻译、传播或发布本手册的任何部分。

- 为了更好地使用这款显示器, 请仔细阅读《用户指南》。
- 如需了解更多信息, 请访问我们的网站:
  https://www.gigabyte.cn

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

目录

简介 4
物品清单 4
屏幕保护膜撕手操作说明 5
产品概述 6
准备将显示器安装在墙上 7

使用设备 7
打开 / 关闭电源 7

操作 8
选择输入源 8
Elite 菜单 8
快速键设定 9
主菜单指南 10

附录 21
规格 21
支持的时序列表 22
支持的时序列表 (PIP/PBP) 23
故障排除 24
基本保养 24
GIGABYTE 服务信息 24


安全信息 25
安全注意事项 25
商品标签信息 25
稳定性危害与防护 26
用户舒适度建议 26

监管信息 27


简介

物品清单


包装箱内随附以下物品。如有缺失，请联系您当地的经销商。



显示器



显示器底座




支臂




VESA 安装适配器



电源线



DP 线




HDMI 线



线缆夹



快速入门指南



保修卡



颜色校准报告

注:


请保留包装箱和包装材料，以备运输时使用。

请注意底座支架局部设计较为尖锐，正常使用下不会刮伤人体皮肤。为防止使用时产生不适感，请避免直接握持支架上方，或抓取底座支架边角。


屏幕保护膜撕手操作说明

使用撕手揭下屏幕保护膜方式:

1. 撕手位置如下图红色箭头所示。




2. 按照下图红色箭头所示方向揭下屏幕保护膜。
   注: 为防止损坏屏幕, 请勿使用指甲或任何尖状物件揭下保护膜。建议使用胶带贴合保护膜表面后将其揭下。




产品概述

正面概览



1 电源 LED
2 控制按钮
3 关机
4 战术开关

背面概览



1 HDMI 接口 (x2)
2 DP 接口
3 USB Type-C 接口
4 USB 上行接口
5 USB 3.2 接口 (x2)
6 耳机插孔
7 交流输入插孔

准备将显示器安装在墙上


注: 仅限使用 100 x 100 mm VESA 兼容壁挂架套件将显示器安装到墙上。请参阅壁挂架套件中的安装指南。VESA安装螺丝数量及尺寸: 至少 4个 M4 x 10mm。

使用设备

打开/关闭电源

开机

1. 将电源线的一端连接到显示器背面的交流输入插孔。
2. 将电源线的另一端连接到电源插座。
3. 按下**控制**按钮打开显示器的电源。电源 LED 显示白色, 表示显示器已准备就绪。



关机

- 按住**控制**按钮 2 秒关闭显示器的电源。
- 按下关闭电源按钮 (参阅第 6 页的 “正面概览”) 。

操作

选择输入源

1. 向右移动**控制**按钮 (‹◈›) 以进入**输入**菜单或开启 **Elite** 菜单并选择**输入**项目。
2. 向上/向下移动**控制**按钮 (‹◈›) 以选择所需的输入源，然后按**控制**按钮进行确认。



Elite 菜单

若要访问 **Elite** 菜单功能，请执行以下操作:


1. 按下**控制**按钮的中央以打开 **Elite** 菜单。
2. 向左/向右移动**控制**按钮 (‹◈›) 以选择您想要调整的项目。
3. 向上/向下移动**控制**按钮 (‹◈›) 以调整所选项目。
4. 将选择移动至最右侧选项，以开启**主**菜单并进行更多设置。
5. 要关闭 **Elite** 菜单，请再次按下**控制**按钮中央，或将选择移动至最左侧选项。



快速键设定

默认情况下, 已为**控制**按钮分配了特定功能。

要访问快速键设定, 请执行以下操作:

快速键向上	按下控制按钮的中央或向上移动**控制**按钮 (‹◈›) 以开启**亮度**菜单。 向上/向下移动**控制**按钮 (‹◈›) 以调整设置, 然后按**控制**按钮进行确认。 
快速键向上	向右移动**控制**按钮 (‹◈›) 进入**输入选择**菜单。请参见 “选择输入源” 部分。 
快速键向左	向左移动**控制**按钮 (‹◈›) 以开启**影像模式**菜单。 向上/向下移动**控制**按钮 (‹◈›) 以选择所需选项, 然后按**控制**按钮进行确认。 
快速键向下	向下移动**控制**按钮 (‹◈›) 进入**主**菜单。

主菜单指南

要开启**主**菜单，向下移动**控制**按钮 (‹◆›)，或在 **Elite** 菜单开启时，将选择移动到最右侧选项。



然后使用**控制**按钮 (向上/向下/向左/向右) 选择所需的功能并配置相关设置。



设定 > 游戏功能

配置游戏相关设置。



项目	说明
超清动态	启用此功能后，可以减少快速移动游戏中的运动模糊。 **注:** 此功能仅在刷新率设置为 120Hz 时可使用。
AI 黑平衡	调整图像中黑暗区域的可见度，以增强细节和提高黑暗场景中的可见度。
超级分辨率	增强整体图像质量，提供细节更清晰的视效。
显示模式	选择屏幕原比例。
可变刷新率	开启/关闭接收 VRR 信号。

设定 > 图像功能

配置图像相关设置。



项目	说明
情境预设	为不同的使用场景选择预设的图像模式 (例如: 标准、电影、阅读)。
亮度	调整图像的亮度。
对比	调整图像的对比度。
六轴颜色调整	高级色彩调整，用户可分别自定义每个色轴的色相和饱和度。 **注:** 六轴颜色调整仅在 “**情境预设**” 设置为 “**自定义**” 时可用。
色彩自然饱和度	调整低饱和色彩的强度。
锐利度	调整图像的锐利度。
Gamma	调整中间亮度。
色温	选择色温。 **注:** 选择 “**用户自定**” 可依个人喜好调整红色 (R)、绿色 (G) 或蓝色 (B) 程度来自定义色温。
恢复影像设定	将所有 “**图像功能**” 设置恢复为出厂预设值。

注: 此显示器采用低蓝光面板，在出厂重置/默认模式下，符合 TÜV Rheinland 低蓝光硬件解决方案的要求。

设定 > 输入选择

配置输入源相关设置。



项目	说明
输入选择	选择输入源。
RGB 信号范围	手动设置RGB的范围或自动检测。
图像功能套用	设置影像模式设置应用到所有输入源或当前输入源。

设定 > KVM

配置 KVM 相关设置。



项目	说明
KVM 切换	在 USB-B 信号源与 Type-C 信号源之间切换。
USB-B 信号源	指定 USB-B 上行连接配对的视频输入源。
Type-C 信号源	指定 Type-C 连接配对的视频输入源。
恢复 KVM 设定	将 KVM 设置恢复为默认值。

设定 > PIP/PBP

配置画中画和并排画面相关设置。



项目	说明
模式	选择开启或关闭 PIP 或 PBP 模式。
信号源	选择子画面的输入源。
视讯切换	切换主画面与子画面之间的视频来源。
音讯切换	切换主画面与子画面之间的音频来源。
PIP尺寸	调整 PIP 模式下子画面的大小。
PIP位置	调整子画面在屏幕上的位置。
PBP模式	选择 PBP 窗口中输入信号的显示方式。

注: 接收HDR和VRR信号时, 无法开启PIP/PBP功能。

AI 助手

配置高级 AI 驱动选项。



项目	说明
传感器开关	开启/关闭传感器 (传感器启动时, LED 指示灯会亮起绿灯)。 **注:** 以下传感器相关功能仅在此选项开启时方可设置。
环境光感应	根据周围环境光自动调整屏幕亮度。
屏幕隐私防护	当感应范围内侦测到未经授权的观看者时, 将启动隐私保护。
护眼提醒	显示弹出式通知以提醒定期休息眼睛。
用户感应检测	当检测不到用户时自动关闭屏幕以延长面板寿命, 并在再次检测到用户时恢复运行。

注: 本传感器采用低分辨率技术进行人体存在检测, 仅根据检测结果支持相关功能。本传感器不具备拍照、录像、图像存储或传输功能, 亦不会收集、存储任何个人图像或个人识别信息 (PII)。

游戏辅助工具

配置高级战术游戏功能。



项目	说明
游戏计时器	在屏幕上显示正向或倒数计时器，以跟踪已用或剩余的游戏时间。
更新频率	显示实时刷新率 (Hz)。
情报位置	设置**游戏计时器**和**更新频率**等信息的显示位置。
战术准心	显示屏幕十字准心。 • **偏移设置:** 微调十字准心的水平与垂直位置。 • **自适应颜色:** 根据背景画面自动调整十字准心颜色。
战术开关	调整屏幕显示大小及分辨率至指定的选项。 **注:** 请关闭全屏显示应用程序后再啟動分辨率切換。 • **功能指定:** 为战术开关按钮选择其他功能。(一次只能选择一个功能。)
Eagle Eye狙击镜	开启/关闭可放大屏幕特定区域的窗口，并调整相关设置。
夜视功能	开启/关闭夜视功能，以便在低光环境下使目标更清晰。
战术HUD	将 HUD 信息从屏幕角落复制到屏幕底部中央。

AI OLED Care Pro


配置 OLED 保护相关设置。



项目	说明
状态	显示屏幕的当前状态，如屏幕使用时间和防烙印清理功能的执行状态。
防烙印清理	当显示器使用超过4小时后，建议启动此程序来清理和刷新像素补偿OLED屏幕。
静态画面调暗	画面保持静态时降低屏幕亮度。
像素位移	按像素移动屏幕内容以降低静态图像残留风险。
亮度稳定	调整屏幕亮度以稳定画面 APL (平均图像电平)。
边界图像亮度	降低任务栏和静态徽标的亮度以降低图像残留风险。
角落调暗	降低屏幕四角的亮度。
清除设定值	将所有 “**AI OLED Care Pro**” 设置恢复为出厂预设值。

系统功能

配置系统相关设置。



项目	说明
语言设定	选择想要的OSD菜单语言。
音讯	配置音讯相关设置。
OSD设定	配置与屏幕显示菜单相关的设置。
显示信息	在切换或重启屏幕信号源时开启/关闭分辨率信息。
输入自动切换	开启/关闭自动切换到可用的输入源。
自动关机	开启/关闭自动关闭显示器的计时器。
LED指示灯亮度	选择电源LED的指示灯类型。
RGB 灯光	选择头部后壳氛围灯LED的模式。
Type-C Compatibility	打开此选项可获得更多移动设备兼容性。
HDMI Version	选择HDMI版本。
HDMI-CEC	开启此功能后，PS5、XBOX 等 CEC 设备在唤醒时可自动开启显示器，并在进入待机或关闭模式时将其关闭。

USB(A/C)充电设定	开启/关闭USB Type-A和Type-C充电功能。 待机模式下的 USB Type-C 快速充电电压和电流规格: ⇨ Auto (开启): 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A。 ⇨ 关闭: 不可充电。
USB 3.2支持	打开此选项支持 Type-C 3.2 (关闭时支持 2.0) 。
DSC	选择 "**关闭**" 以停用 DSC 信号源。
恢复出厂设置	将显示器恢复为出厂默认设置。

附录

规格

项目	规格
面板尺寸	31.5 英寸
宽高比	16:9
分辨率	UHD (3840 x 2160)
LED寿命	30,000小时 (最小)
像素点距	0.1814 (H) x 0.1814 (V) mm
亮度	SDR 335 cd/m² (典型值)
对比度	1.85M:1
色深	1.07B (10 Bit)
有效显示面积	699.48 (H) x 393.28 (V) mm
视角	178° (H) /178° (V)
输入/输出端口	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 (13.5G) • 1 x USB Type-C (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) • 1 x USB 上行 • 2 x USB 3.2 (下行, 5V/1.5A) • 1 x 耳机
额定电压	100-240VAC, 50/60Hz
功耗	• 开机: 43W • 待机: 0.5W • 关机: 0.3W **注:** 测试条件遵循CEC标准。
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	714.3 x 608.1 x 251.7 mm (带支臂) 714.3 x 412.0 x 79.4 mm (不带支臂)
重量	8.79±0.5 kg (带支臂) 6.77±0.5 kg (不带支臂)
温度范围 (运行时)	0°C 到 40°C

注: 规格可能会随时变更, 请访问我们的网站。

支持的时序列表

时序表	HDMI 1	HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz		V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 120Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 165Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 240Hz	V	V	V	V

支持的时序列表(PIP/PBP)

时序表	HDMI 1	HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V

故障排除

问题	可能的解决方案
无法开机	• 确保电源线已正确连接到电源和显示器。 • 检查线缆和插头，确保它们没有损坏。 • 确保显示器已开机。
屏幕上没有图像	• 确保显示器和计算机已正确连接，并且两个设备均已打开电源。 • 确保选择了正确的输入源。请参见第 8 页或第 13 页。
图像不会填满整个屏幕	• 尝试不同的**显示模式** (宽高比) 设置。请参见第 11 页。
色彩失真	• 确保输入信号线正确连接。 • 配置图像相关设置。请参见 “图像功能” 部分。
没有声音或音量太低	• 确保耳机线已正确连接。 • 调整音量水平。请参见第 19 页。 • 调节计算机声音相关设置。

注: 如果问题仍然存在，请联系我们的客服中心，以获得进一步的帮助。

基本保养

- 用柔软的无绒布擦拭屏幕，清除残留的灰尘。
- 将清洁液喷或涂到软布上。然后用湿布轻轻擦拭屏幕。

  注:
  - 确保布湿润但不会滴水。
  - 擦拭时，不要对屏幕施加过大压力。
  - 酸性或磨蚀性清洁剂会损坏屏幕。

GIGABYTE 服务信息

如需了解更多服务信息，请访问 GIGABYTE 官方网站:

https://www.gigabyte.cn/

安全信息

安全注意事项

使用显示器之前，请仔细阅读以下安全注意事项。

- 仅使用随显示器提供的附件或制造商推荐的附件。
- 将产品的塑料包装袋放在儿童无法触及的地方。
- 将显示器连接到电源插座之前，请确保电源线的额定电压与您所在国家/地区的电源规格兼容。
- 电源线插头必须连接至正确接线且接地的电源插座。
- 请勿用湿手触摸插头，以免触电。
- 将显示器放在稳定通风处。
- 请勿将显示器放置在任何热源附近，如电热器或直射的阳光。
- 显示器上的孔或开口用于通风。不得用任何物体遮盖或堵塞通风孔。
- 请勿在靠近水、饮料或任何液体的地方使用显示器。否则可能会导致触电或显示器损坏。
- 清洁前，务必从电源插座上拔下显示器的电源插头。
- 由于屏幕表面容易划伤，请避免用任何坚硬或尖锐的物体接触表面。
- 使用柔软的无绒布擦拭屏幕，不要使用纸巾。如果需要，可使用玻璃清洁剂清洁显示器。但是，切勿将清洁剂直接喷在屏幕上。
- 如果长时间不使用显示器，请断开电源线。
- 请勿尝试自行拆卸或维修显示器。

商品标签信息

商品标签位于后盖上，位置在 VESA 支臂安装孔之间。查看商品标签的方法：

1. 将显示器屏幕朝下放置在覆盖有干净、干燥且具有保护性的平坦表面上。
2. 向上推动释放按钮，使支臂与显示器分离。
3. 取下支臂。

稳定性危害与防护

产品一旦掉落，可能导致严重的人身伤害甚至死亡。为避免伤害，此产品必须依照安装说明牢固地安装到地板/墙壁上。

通过采取以下简单的预防措施可避免诸多伤害，特别是对儿童造成的伤害：

- 请务必使用支撑臂或产品套件制造商推荐的安装方法。
- 请务必使用可以安全承受本产品重量的家具。
- 务必确保产品未悬吊在支撑家具的边缘。
- 务必教育儿童攀爬家具触及产品或其遥控器的危险性。
- 务必妥善布设连接产品的线缆，以免造成绊倒、拉动或抓取。
- 切勿将产品放置在不稳定的位置。
- 要将产品放置在较高的家具上 (例如橱柜或书柜)，请务必将家具和产品固定到合适的支撑物上。
- 切勿将产品放置在可能位于产品和支撑家具之间的布料或其他材料上。
- 切勿将玩具和遥控器等可能引诱儿童攀爬的物品放置在产品顶部或放置该产品的家具上。
- 要保留并调整现有产品的位置，应考虑以上因素。
- 为防止产品因地震或震动而翻倒，伤及人员或导致产品损坏，请务必将产品安装在稳定的区域并采取措施防止其掉落。

用户舒适度建议

显示器采用的无闪烁技术可消除人眼可见的显示器闪烁，并可防止用户眼疲劳。

以下是一些关于如何舒适观看显示器的提示：

- 在眼睛和显示器之间至少保持50到75cm (20英寸到30英寸) 距离。
- 一般准则是在您保持舒适坐姿时将显示器放置在屏幕顶部与您的视线高度持平或略低的高度。
- 针对您所从事的工作类型使用适当的照明。
- 每30分钟定时并多次休息 (至少10分钟)。
- 确保定期将目光从显示器屏幕上移开，在休息期间注视远处的物体至少20秒。
- 眼保健操有助于减轻眼睛疲劳。经常重复这些动作：
  (1) 向上和向下看 (2) 缓慢地转动眼球 (3) 斜着移动眼球。

此型号已取得TÜV Rheinland的无闪烁和低蓝光认证。

監管信息

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive.The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components.Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste.Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste.Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II.Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

GIGABYTE 技嘉科技