GIGABYTE™

GIGABYTE AI TOP 100 B850 AT151 Stolní PC

Uživatelská příručka

Rev. 1001

Autorská práva

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní známky uvedené v této příručce jsou ze zákona zaregistrovány k příslušným vlastníkům.

Právní omezení

Informace v této příručce jsou chráněny zákony o autorském právu a jsou majetkem společnosti GIGABYTE.
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů a vlastností v této příručce bez předchozího upozornění. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, kopírována, překládána, přenášena nebo publikována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGABYTE.

Klasifikace dokumentace

Pro usnadnění používání tohoto výrobku poskytuje společnost GIGABYTE následující typy dokumentace:

- Pro rychlé nastavení výrobku si přečtěte Stručnou úvodní příručku, která je součástí výrobku.
- Pro podrobné informace o výrobku si pečlivě přečtěte Uživatelskou příručku.

Pro informace týkající se výrobku navštivte naše webové stránky na adrese:
https://www.gigabyte.com

Obsah

Obsah balení.....4

Kapitola 1 Instalace hardwaru.....5

1-1 Bezpečnostní informace.....5

1-2 Informace o hardwaru.....6

Přehled systému.....6

Pohled zepředu.....6

Pohled shora.....6

Pohled zezadu-A.....7

Pohled zezadu-B.....10

1-3 Začínáme.....11

Připojení periferních zařízení.....11

Připojení napájecího kabelu.....12

Zapnutí.....12

Kapitola 2 Nastavení BIOSu.....13

Vstup do nastavení BIOSu.....13

Kapitola 3 Dodatek.....14

3-1 Používání Q-Flash Plus.....14

3-2 Instalace operačního systému.....15

ZÁRUKA NA VÝROBEK.....21

Regulatory Notices.....26

Kontaktujte nás.....31

Obsah balení

- ☑ Stolní PC GIGABYTE AI TOP 100 B850 AT151
- ☑ Stručná instalační příručka
- ☑ Antény
- ☑ Kabely příslušenství
- ☑ Příslušenství ke skříni

* Výše uvedený obsah balení je pouze orientační a skutečné položky se budou lišit v závislosti na dodaném balení. Obsah balení se může změnit bez předchozího upozornění.

Kapitola 1 Instalace hardwaru

1-1 Bezpečnostní informace

- Uchovávejte plastové obalové sáčky pro produkt mimo dosah dětí.
- Před připojením k elektrické zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí napájecího kabelu je kompatibilní se specifikací napájení v zemi, kde se nacházíte.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně zapojené a uzemněné zásuvky.
- Ujistěte se, že zásuvka, do které zapojujete napájecí kabel, je snadno přístupná a nachází se co nejblíže obsluze zařízení. Pokud potřebujete odpojit napájení zařízení, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrčky.
- Abyste předešli poškození vnitřních součástí, neumisťujte výrobek na vibrující povrch.
- Provozní teplota: 5~35 °C.
- Neumisťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou elektrické radiátory, topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Otvory na tomto výrobku slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku a aby byl chráněn před přehřátím. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory žádnými předměty.
- Nikdy nevkládejte do výrobku žádné předměty skrz otvory ve skříni, protože by se mohly dotknout nebezpečných napěťových bodů nebo zkratovat části, což by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte na výrobek ani do něj žádnou tekutinu.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, nápojů ani všech typů tekutin. Nevystavujte tento přístroj dešti, tekutinám ani vlhkosti. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Tento výrobek není vodotěsný ani odolný vůči oleji.
- Zařízení čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Výrobce uvádí, že křídlové šrouby by se normálně měly utahovat šroubovákem. Použití křídlových šroubů se nepovažuje za ohrožení základních bezpečnostních principů spojených s bezpečnostní normou.
- Dodržením následujících jednoduchých opatření lze předejít mnoha zraněním, zejména zranění dětí:
  - VŽDY poučte děti, že je nebezpečné šplhat po nábytku, aby se dostaly k výrobku nebo jeho ovládání.
  - VŽDY veďte vodiče a kabely připojené k výrobku tak, aby se zabránilo zakopnutí, tahání nebo zachytávání.
  - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte výrobek na nestabilní místo.
  - Pokud má být stávající výrobek ponechán a znovu nainstalován, je nutné dodržovat stejná bezpečnostní opatření, jaká jsou uvedena výše.
  - Abyste předešli zranění osob nebo poškození výrobku v důsledku převrácení jednotky v důsledku zemětřesení nebo jiných nárazů, nainstalujte výrobek na stabilní místo a přijměte opatření, která zabrání jeho pádu.

1-2 Informace o hardwaru

Přehled systému

Pohled zepředu



Pohled shora



ⓐ	**Tlačítko napájení** Tlačítko napájení umožňuje uživatelům zapínat/vypínat počítač.
ⓑ	**Tlačítko reset / Indikátor aktivity pevného disku** Tlačítko reset umožňuje uživatelům rychle restartovat počítač.
ⓒ	**Vstup pro mikrofon** Konektor pro připojení mikrofonu.
ⓓ	**Linkový výstup** Konektor linkového výstupu.
ⓔ	**Port USB 3.2 Gen 1*** Port USB 3.2 Gen 1 podporuje specifikaci USB 3.2 Gen 1 a je kompatibilní se specifikací USB 2.0. Tento port použijte pro zařízení USB.
ⓕ	**Port USB 2.0/1.1** USB podporuje specifikaci USB 2.0/1.1. Tento port používejte pro USB zařízení. Tento port použijte pro zařízení USB.
ⓖ	**Port USB Type-C® (podpora USB 3.2 Gen 2x2)*** Tento oboustranný port USB podporuje specifikaci USB 3.2 Gen 2x2 a je kompatibilní se specifikacemi USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 a USB 2.0. Tento port použijte pro připojení zařízení USB.



Pohled zezadu-A



ⓐ Port HDMI

Port HDMI je kompatibilní s HDCP 2.3 a podporuje zvukové formáty Dolby TrueHD a DTS HD Master Audio. Podporuje také 7.1kanálový zvukový výstup LPCM až do 192 kHz / 24 bitů. Tento port můžete použít k připojení monitoru s podporou HDMI. Maximální podporované rozlišení je 4096x2160@60 Hz, ale skutečná podporovaná rozlišení závisí na použitém monitoru.

Po instalaci zařízení HDMI nezapomeňte nastavit výchozí zařízení pro přehrávání zvuku na HDMI. (Název položky se může lišit v závislosti na vašem operačním systému.)

ⓑ Tlačítko Q-Flash Plus (Poznámka)

Funkce Q-Flash Plus umožňuje aktualizovat BIOS, i když je systém vypnutý (stav vypnutí S5). Uložte nejnovější verzi BIOSu na USB flash disk, zapojte jej do vyhrazeného portu a poté můžete automaticky přehrát BIOS pouhým stisknutím tlačítka Q-Flash Plus. Kontrolka QFLED začne blikat, jakmile se spustí párování a flashování BIOSu, a přestane blikat po dokončení hlavního procesu flashování BIOSu.

ⓒ Port USB 2.0/1.1

USB podporuje specifikaci USB 2.0/1.1. Tento port používejte pro USB zařízení. Tento port použijte pro zařízení USB.

ⓓ Port USB 3.2 Gen 1*

Port USB 3.2 Gen 1 podporuje specifikaci USB 3.2 Gen 1 a je kompatibilní se specifikací USB 2.0. Tento port použijte pro zařízení USB.

ⓒ Síťový port RJ-45 (LAN)

Port LAN poskytuje připojení k internetu s rychlostí přenosu dat až 10 Gb/s. Následující text popisuje stavy kontrolek LED síťového portu.



Indikátor rychlosti (Speed LED):

Stav	Popis
Zelená	Přenosová rychlost 10 Gb/s
Oranžová	Přenosová rychlost 5 Gb/s/2.5 Gb/s/1 Gb/s/ 100 Mb/s

Indikátor aktivity (Activity LED):

Stav	Popis
Bliká	Probíhá odesílání nebo příjem dat
Zapnuto	Neprobíhá odesílání ani příjem dat

ⓕ Port USB 3.2 Gen 2 Type-A (červený) (Port Q-Flash Plus)*

Port USB 3.2 Gen 2 podporuje specifikaci USB 3.2 Gen 2 a je kompatibilní se specifikacemi USB 3.2 Gen 1 a USB 2.0. Tento port použijte pro zařízení USB. Před použitím funkce Q-Flash Plus (Poznámka) se ujistěte, že jste do tohoto portu nejprve vložili USB flash disk.

ⓖ Port USB Type-C® (DisplayPort)*

Tento port podporuje standardní USB Type-C® a obrazový výstup DisplayPort. K tomuto portu můžete připojit monitor USB Type-C® nebo pomocí adaptérového kabelu připojit standardní monitor DisplayPort. Při použití monitoru DisplayPort je podporováno maximální rozlišení 3840 × 2160 při 144 Hz. Skutečně podporovaná rozlišení závisí na použitém monitoru. Tento port USB Type-C® podporuje přenosové rychlosti až 10 Gb/s. Tento port použijte pro připojení zařízení USB.

ⓗ Port USB 3.2 Gen 2 Type-A (červený)*

Port USB 3.2 Gen 2 podporuje specifikaci USB 3.2 Gen 2 a je kompatibilní se specifikacemi USB 3.2 Gen 1 a USB 2.0. Tento port použijte pro zařízení USB.

ⓘ Konektory antény (2T2R)

Tento konektor slouží k připojení antény.

Ujistěte se, že je anténa pevně připojena ke konektorům antény, a poté antény správně nasměrujte pro lepší příjem signálu.

*** Port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®**
- Přenos dat (Čtení/Zápis): USB 3.2 Gen 2x2
- Power Delivery (Vstup): Bez podpory napájení, celkový výstupní výkon 15 W.
- Výstup Type-C: Jeden výstup 5 V / 3 A

*** Port USB 3.2 Gen 2 Type-C®**
- Přenos dat (Čtení/Zápis): USB 3.2 Gen 2
- Power Delivery (Vstup): Bez podpory napájení, celkový výstupní výkon 15 W.
- Výstup Type-C: Jeden výstup 5 V / 3 A

*** Port USB 3.2 Gen 2 Type-A**
- Přenos dat (Čtení/Zápis): USB 3.2 Gen 2
- Power Delivery (Vstup): Bez podpory napájení, celkový výstupní výkon 5 W.
- Výstup: Jeden výstup 5 V / 1 A

*** Port USB 3.2 Gen 1**
- Přenos dat (Čtení/Zápis): USB 3.2 Gen 1
- Power Delivery (Vstup): Bez podpory napájení, celkový výstupní výkon 5 W.
- Výstup: Jeden výstup 5 V / 1 A

(Poznámka) Chcete-li aktivovat funkci Q-Flash Plus, nahlédněte do „Kapitoly 3“ této příručky.

j Line Out / Výstup pro přední reproduktory

Konektor linkového výstupu.

k Mic In / Výstup pro zadní reproduktory

Konektor pro připojení mikrofonu.

l Optický výstupní konektor S/PDIF

Tento konektor poskytuje digitální zvukový výstup do externího audio systému, který podporuje optický digitální zvuk. Před použitím této funkce se ujistěte, že váš audio systém disponuje konektorem optického digitálního zvukového vstupu.

Konfigurace audio portů:

Konektor	Sluchátka / 2kanálový	4kanálový	5.1kanálový	7.1kanálový
j Line Out / Výstup pro přední reproduktory	✔	✔	✔	✔
k Mic In / Výstup pro zadní reproduktory		✔	✔	✔
Přední panel Line Out / Výstup pro postranní reproduktory				✔
Přední panel Mic In / Výstup pro středový reproduktor a subwoofer			✔	✔

Funkci zvukového konektoru můžete změnit pomocí zvukového softwaru. Chcete-li nakonfigurovat 7.1kanálový zvuk, otevřete zvukový software a upravte nastavení zvuku.

☞ Podrobnosti o konfiguraci zvukového softwaru naleznete na webových stránkách společnosti GIGABYTE.
https://www.gigabyte.com/WebPage/698/realtek1220-audio.html

- Při odpojování kabelu připojeného ke konektoru na zadním panelu jej nejprve odpojte od svého zařízení a teprve poté od základní desky.
- Při odpojování kabelu jej vytáhněte přímo z konektoru. Nekývejte s ním ze strany na stranu, abyste zabránili elektrickému zkratu uvnitř konektoru kabelu.



Pohled zezadu-B

ⓐ **Port HDMI**

Konektor podporuje verzi HDMI 2.1b. Maximální podporované rozlišení je 7680x4320@60 Hz, ale skutečná podporovaná rozlišení závisí na použitém monitoru.

ⓑ **DisplayPort**

Konektor podporuje verzi DisplayPort 2.1b. Maximální podporované rozlišení je 7680x4320@120 Hz / 60Hz, ale skutečné podporované rozlišení závisí na použitém monitoru.

* Skutečné specifikace a vzhled produktu se mohou lišit v závislosti na modelu..

1-3 Začínáme

- Tento výrobek je navržen a určen k použití pouze ve svislé poloze.
- Periferní zařízení nejsou součástí dodávky.
- Doporučujeme připojit kabel monitoru ke grafické kartě.

Připojení periferních zařízení

Připojte k rozhraní stolního počítače svá periferní zařízení, jako je klávesnice, myš, monitor atd.



Připojení napájecího kabelu

Připojte dodaný napájecí kabel ke stolnímu počítači a do elektrické zásuvky.





Zapnutí

Stisknutím tlačítka napájení zapněte stolní počítač.





Kapitola 2 Nastavení BIOSu

Vstup do nastavení BIOSu

Chcete-li spustit program pro nastavení BIOSu, stiskněte během testu POST po zapnutí napájení klávesu <Delete>. Když je napájení vypnuté, baterie na základní desce dodává paměti CMOS energii potřebnou k uchování konfiguračních hodnot v paměti CMOS.

Úvodní obrazovka

Při spuštění počítače se zobrazí následující úvodní obrazovka s logem.



Funkční klávesy

<DEL>: BIOS SETUP\Q-FLASH

Stisknutím klávesy <Delete> přejděte do nastavení BIOSu nebo k nástroji Q-Flash v rámci nastavení BIOSu.

<F12>: BOOT MENU

Nabídka Boot Menu umožňuje nastavit první bootovací zařízení bez nutnosti vstupu do nastavení BIOSu. V nabídce Boot Menu vyberte pomocí klávesy se šipkou nahoru <↑> nebo dolů <↓> první bootovací zařízení a poté potvrďte stisknutím klávesy <Enter>. Systém se z tohoto zařízení okamžitě spustí.

Poznámka: Nastavení v nabídce Boot Menu je platné pouze pro jedno spuštění. Po restartu systému se pořadí bootování zařízení bude i nadále řídit nastavením v BIOSu.

<END>: Q-FLASH

Stisknutím klávesy <End> přejděte přímo k nástroji Q-Flash, aniž byste museli nejprve vstupovat do nastavení BIOSu.

- Protože je aktualizace BIOSu potenciálně riziková, nedoporučujeme jej aktualizovat, pokud s aktuální verzí BIOSu nemáte žádné problémy. Aktualizaci BIOSu provádějte s nejvyšší opatrností. Nesprávná aktualizace BIOSu může vést k selhání celého systému.
- Doporučujeme neměnit výchozí nastavení (pokud to není nutné), aby nedošlo k nestabilitě systému nebo jiným neočekávaným výsledkům. Nesprávná úprava nastavení může vést k tomu, že systém nebude možné spustit. Pokud k tomu dojde, zkuste vymazat hodnoty CMOS a resetovat desku na výchozí hodnoty. (Informace o tom, jak vymazat hodnoty CMOS, naleznete v části „Load Optimized Defaults“.)

Kapitola 3 Dodatek

3-1 Používání Q-Flash Plus

A. Než začnete:

1. Ze stránek GIGABYTE si stáhněte nejnovější komprimovaný soubor s aktualizací BIOSu, který odpovídá vašemu modelu produktu.
2. Rozbalte stažený soubor BIOSu, uložte jej na USB flash disk a přejmenujte jej na **GIGABYTE.bin**. (Poznámka: USB flash disk musí používat souborový systém FAT32.)
3. Připojte napájecí kabely k 12V napájecímu konektoru (pokud jsou k dispozici dva, připojte kterýkoli z nich) a k hlavnímu napájecímu konektoru.
4. Před připojením USB flash disku do portu Q-Flash Plus na zadním panelu zapněte napájecí zdroj.

B. Používání Q-Flash Plus

Stiskněte tlačítko Q-Flash Plus a systém automaticky vyhledá a porovná soubor BIOSu na USB flash disku v portu Q-Flash Plus. Během procesu porovnávání a flashování BIOSu bude kontrolka QFLED blikat. Počkejte 6–8 minut; jakmile bude aktualizace BIOSu dokončena, kontrolky přestanou blikat.



- Pokud se rozhodnete aktualizovat BIOS ručně, nejprve se ujistěte, že je váš systém vypnutý (stav vypnutí S5).
- Pokud má vaše základní deska přepínač BIOSu a přepínač SB, resetujte je do výchozího nastavení. (Výchozí nastavení přepínače BIOSu: Bootování z hlavního BIOSu; výchozí nastavení přepínače SB: Dual BIOS)
- Funkce DualBIOS™ bude pokračovat v aktualizaci záložního BIOSu poté, co byl naflashován hlavní BIOS a systém se restartoval. Po dokončení se systém znovu restartuje a nabootuje z hlavního BIOSu.

3-2 Instalace operačního systému (Poznámka)

- **OA3.0:**

První spuštění

Při prvním spuštění počítače vás operační systém Windows® provede řadou obrazovek nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete základní nastavení personalizace. Položky nastavení zahrnují:

- Přizpůsobení
- Připojení k síti
- Nastavení
- Váš účet

Po dokončení základních kroků nastavení začne systém Windows® instalovat aplikace a aplikovat vaše předvolby. Ujistěte se, že je počítač během procesu nastavení připojen ke stabilnímu a dostatečnému zdroji napájení. Jakmile se úspěšně přihlásíte ke svému uživatelskému účtu, zobrazí se plocha.

Vzhled operačního systému se může lišit v závislosti na vašem skutečném používání a konfiguraci.

(Poznámka) Pouze následující modely jsou dodávány s operačním systémem:

* AT1A9N9-5100 * AT1A9A7-5101

A. Instalace ovladačů základní desky

Po instalaci operačního systému se v pravém dolním rohu plochy zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete stáhnout a nainstalovat ovladače základní desky a aplikace GIGABYTE prostřednictvím centra GIGABYTE Control Center (GCC). Kliknutím na tlačítko Instalovat (**Install**) pokračujte v instalaci. Kliknutím na tlačítko Instalovat pokračujte v instalaci.
(V nastavení BIOSu se ujistěte, že položka **Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader** je nastavena na hodnotu **Enabled**.)



When the EULA (End User License Agreement) dialog box appears, press <Accept> to install GIGABYTE Control Center (GCC). Na obrazovce GIGABYTE CONTROL CENTER vyberte ovladače a aplikace, které chcete nainstalovat, a klikněte na Instalovat (**Install**).



B. Instalace ovladačů grafické karty

Stáhněte si prosím ovladač grafické karty a nástroje z webových stránek společnosti GIGABYTE.

Obnova systému (Obnovení operačního systému)

Pokud se vyskytne problém s operačním systémem notebooku, úložiště notebooku obsahuje skrytý oddíl s úplným záložním obrazem operačního systému, který lze použít k obnovení systému do továrního nastavení.

- Pokud bylo úložiště vyměněno nebo byl oddíl smazán, možnost obnovení již nebude k dispozici a bude vyžadován servisní zásah pro obnovu.
- Funkce obnovení je k dispozici pouze u zařízení s předinstalovaným operačním systémem. Zařízení s rozhraním EFI SHELL funkci obnovení nemají.

Spustit obnovu systému

Funkce obnovy systému je předinstalována již z výroby před odesláním notebooku. Nabídka možností umožňuje spustit nástroj pro obnovení systému Windows a přeinstalovat operační systém do továrního nastavení. Následující stručný úvod vám ukáže, jak spustit nástroj pro obnovu a obnovit váš systém.

Průvodce obnovením:
Krok 1:
Vypněte a restartujte systém.

Krok 2:
Během procesu zapínání stiskněte a podržte klávesu F9 pro spuštění nástroje.

Krok 3:

Zvolte „Odstranit problémy“ (Troubleshoot) pro vstup do nastavení obnovení. (Můžete také zvolit „Pokračovat“ (Continue) pro ukončení systému obnovy a pokračování do systému pro zálohování souborů nebo dat.)

Pro obnovu systému jsou k dispozici dvě možnosti:

- Obnovit počítač do továrního nastavení (Reset this PC):
  Můžete si vybrat, zda chcete soubory ponechat, nebo je odebrat, a poté se systém Windows znovu nainstaluje, aniž byste o své soubory přišli.
- Smart Recovery (Inteligentní obnova):
  Nastavení vašeho počítače bude obnoveno do továrního nastavení.
  Upozornění: Všechna osobní data a soubory budou ztraceny.

Krok 4:

Aktivuje se obnova a v okně uvidíte tlačítka možností. Kliknutím na „Ano“ (Yes) ji spustíte.

- Jakmile vyberete možnost „Obnova“ (Recovery), vaše osobní data a soubory budou po spuštění obnovy notebooku smazány a operační systém bude resetován do továrního nastavení.
- Během procesu obnovy se v okně zobrazí ukazatel průběhu. Nevypínejte napájení.

Po dokončení obnovy systému se v okně zobrazí tlačítko možnosti. Klikněte prosím na „Vypnout“ (Shutdown).

Krok 5:

Upřesnit možnosti

Obnovení systému
K obnovení systému Windows použijte bod obnovení uložený ve vašem počítači.

Obnovení z bitové kopie systému
Obnovte systém Windows pomocí konkrétního souboru bitové kopie systému.

Oprava spouštění systému
Opravte problémy, které brání systému Windows v načtení.

Příkazový řádek
Použijte příkazový řádek pro pokročilé řešení problémů.

Nastavení firmwaru UEFI
Změňte nastavení ve firmwaru UEFI vašeho počítače.

Nastavení spouštění
Změňte chování systému Windows při spuštění.

Nastavení funkce probuzení počítače prostřednictvím sítě v operačním systému (Poznámka)
Pokud potřebujete v operačním systému povolit funkci probuzení prostřednictvím sítě, dokončete nastavení podle následujících kroků.

Krok 1:
Do vyhledávacího pole zadejte „Správce zařízení“ a otevřete Správce zařízení.

Krok 2:
V okně „Správce zařízení“ vyberte položku „Síťové adaptéry“.

Krok 3:
Klikněte pravým tlačítkem na položku „Marvell AQtion 10GBASE-T Network Adapter“ a vyberte „Vlastnosti“.

Krok 4:
Přejděte na kartu „Řízení spotřeby“ a zaškrtněte možnost „Povolit tomuto zařízení probouzet počítač“.



Krok 5:
Opakujte výše uvedené kroky také pro položky „Marvell AQtion 10GBASE-T Network Adapter #2“ a „Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC“.

(Poznámka) Výše uvedené kroky platí pro následující model:

* AT1A9A7-5101

Nastavení funkce ERP v systému BIOS

Pokud potřebujete probudit systém ze stavu S3 (režim spánku) nebo S4 (režim hibernace) pomocí zařízení USB (klávesnice/myši), případně pokud potřebujete používat funkci plánovaného zapnutí, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1:
Po zapnutí systému stiskněte na obrazovce s logem při spouštění klávesu <Delete> a vstupte do hlavní obrazovky nastavení systému BIOS.

Krok 2:
Přejděte na stránku „Settings“ a otevřete podnabídku „Power“.

Krok 3:
Nastavte položku „ERP“ na hodnotu „Disabled“.



Krok 4:
Uložte nastavení a ukončete nastavení systému BIOS.

ZÁRUKA NA VÝROBEK

- Záruční podmínky výrobku GIGABYTE se mohou v jednotlivých regionech lišit. Produkty podléhají regionálním omezeným záručním podmínkám v závislosti na místě zakoupení.
- Spotřebitelé produktů systému GIGABYTE AI TOP jsou chráněni systémem AI TOP od data zakoupení. Tato záruka platí po dobu uvedenou na webové stránce výrobku nebo na štítku výrobku. Pokud si vyberete systémy AI TOP označené jako „POUŽITÉ“, „Open-Box“ nebo „Repasované“, společnost GIGABYTE poskytne omezený záruční servis v souladu s příslušnými zásadami.
- Záruční servis poskytovaný systémem GIGABYTE AI TOP je platný od data nákupu. Spotřebitelé jsou povinni předložit platný doklad nebo fakturu s datem nákupu a prodejcem, na které je uvedeno datum nákupu. Pokud spotřebitel nemůže předložit platný doklad o koupi, společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo zkontrolovat a schválit dobu trvání záručního servisu.
- Aby spotřebitelé mohli využít kompletní záruční servis, musí dokončit registraci výrobku v rámci globálního záručního servisu. Některé služby nemusí být k dispozici, pokud spotřebitelé nedokončili proces registrace výrobku. Register your products at: https://profile.gigabyte.com/Login.aspx?S=GIGABYTE
- GIGABYTE není výrobcem softwaru ani operačních systémů a nezaručuje, že software nebo operační systémy budou bez chyb, ať už samostatně nebo v kombinaci s hardwarem. V případě vašeho výrobku společnost GIGABYTE pomůže původnímu kupujícímu s (i) instalací jakéhokoli softwaru operačního systému zakoupeného od společnosti GIGABYTE; (ii) konfigurací softwaru operačního systému; (iii) nastavením softwaru operačního systému; a (iv) řešení problémů spojených se softwarem operačního systému.

ZÁRUČNÍ SERVIS

- Pokud mají spotřebitelé během záruční doby obavy ohledně kvality výrobku, společnost GIGABYTE poskytne bezplatné služby v rámci záručního obsahu. Obsah záruky zahrnuje použití náhradních dílů se stejnými specifikacemi nebo poskytnutí dalších služeb společností GIGABYTE. Součásti poskytované opravárenským servisem stále splňují stejná záruční kritéria jako původní produkty. Díly, které byly během servisu vyměněny, jsou majetkem společnosti GIGABYTE.
- Aby byla zajištěna efektivita záručního servisu, společnost GIGABYTE poskytne spotřebitelům opravárenské služby na základě komponent dodaných místním autorizovaným servisním střediskem, pokud si o ně spotřebitelé požádají. servis globální záruky v jiném regionu.
- Tato záruka se nevztahuje na selhání způsobené nesprávnou instalací, provozem, čištěním nebo údržbou, nehodou, poškozením, nesprávným použitím, zneužitím, úpravami výrobku, které neprovedl GIGABYTE, jakýmikoli softwarovými programy třetích stran, běžným opotřebením nebo jakoukoli jinou událostí, jednáním, selháním nebo opomenutím mimo kontrolu společnosti GIGABYTE. Další podrobnosti naleznete v části Vyloučení záruky v těchto záručních podmínkách.

Osobní údaje

- Osobní údaje shromážděné během registrace produktu budou společností GIGABYTE a autorizovanými servisními středisky použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. (https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx?l=en-US), výhradně za účelem poskytování servisu výrobku.

Při používání výrobku

- Nejprve si přečtěte uživatelskou příručku a používejte výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou.
- Pravidelně zálohujte data uložená ve výrobku.
- Uschovejte si originální obal. V případě, že je nutné výrobek vrátit k opravě, originální obal poskytuje lepší ochranu výrobku během přepravy.
- Před kontaktováním zákaznického servisu si prosím projděte příručku a webové stránky podpory GIGABYTE, kde naleznete řešení problémů.

Při kontaktování technické podpory GIGABYTE

- Před kontaktováním technické podpory GIGABYTE se ujistěte, že máte výrobek před sebou a že je zapnutý, pokud je to možné. Připravte si také sériové číslo výrobku, název modelu a doklad o koupi.
- Společnost GIGABYTE vás požádá o provedení některých úkolů nebo akcí pro řešení problémů s výrobkem, které mohou zahrnovat následující:
  - ✓ Obnovení operačního systému výrobku, ovladačů nainstalovaných z výroby a aplikací do výchozího továrního nastavení.
  - ✓ Instalace aktualizací, oprav nebo servisních balíčků.
  - ✓ Spuštění diagnostických nástrojů a programů ve výrobku.
  - ✓ Umožnění agentovi technické podpory GIGABYTE přístup k výrobku pomocí nástrojů pro vzdálenou diagnostiku (pokud jsou k dispozici).
  - ✓ Provedení dalších přiměřených činností požadovaných společností GIGABYTE, které pomohou identifikovat nebo vyřešit problémy.
  - ✓ Pokud problém nebude vyřešen na dálku, budete muset výrobek odeslat do servisního střediska GIGABYTE (tento proces se nazývá „RMA“). Společnost GIGABYTE vám vydá číslo RMA pro váš výrobek. (Pro účely sledování si prosím zaznamenejte své číslo RMA.)
  - ✓ Do formuláře žádosti o RMA jasně a úplně popište problém.
  - ✓ Přiložte kopii tohoto vyplněného záručního listu a kopii vaší prodejní faktury/účtenky s podrobným popisem nákupu vašeho výrobku. (Poznámka: společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo vyžádat si originální dokumenty.) Pokud neposkytnete požadované dokumenty pro ověření záruky, bude za začátek záruční doby považováno datum výroby výrobku zaznamenané společností GIGABYTE.
  - ✓ Před zahájením jakéhokoli servisního procesu se ujistěte, že jste si plně zálohovali všechna data uložená ve vašem výrobku a odstranili veškeré osobní, důvěrné nebo chráněné informace. Souhlasíte s tím, že společnost GIGABYTE může smazat veškerá data, software nebo programy nainstalované ve výrobku, aniž by je musela obnovit. Společnost GIGABYTE nenese odpovědnost za trvalou ztrátu, poškození nebo zneužití vašich dat.

✓ Zabalte výrobek do bezpečného a stabilního obalu. Pro tento účel může být užitečný originální obal. V každém případě by obal měl splňovat následující požadavky: řiďte se prosím pokyny pro balení. Důrazně doporučujeme uchovat si originální obal a umístit zboží do odolného kartonu. Konečné rozhodnutí v případě poškození způsobeného jiným balením než balením od společnosti GIGABYTE má společnost GIGABYTE.

- Použijte pevnou krabici s neporušenými klopami.
- Odstraňte z krabice všechny štítky, indikátory nebezpečných materiálů a další předchozí označení zásilky, která již nejsou platná.
- Zabalte všechny položky odděleně.
- Použijte vhodný výplňový materiál.
- Použijte silnou pásku určenou pro přepravu.
- Nepoužívejte provázek ani papír.
- Použijte jeden adresní štítek s jasnými a úplnými informacemi o doručení a vrácení.
- Do balíku vložte duplikát adresního štítku.
- Nezasílejte nic jiného než samotný výrobek, pokud o to společnost GIGABYTE výslovně nepožádá.
- Odstraňte prosím z výrobku veškeré příslušenství a vyměnitelná paměťová zařízení, jako jsou paměťové karty, disky a flash disky. Společnost GIGABYTE nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení příslušenství nebo vyměnitelných paměťových zařízení, pokud nejsou způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalostním jednáním společnosti GIGABYTE.

✓ Odstraňte nebo poskytněte jakékoli heslo, které jste výrobku přiřadili. Pokud je přístup k výrobku blokován hesly, nemusí společnost GIGABYTE detekovat a opravit všechny poruchy výrobku.

✓ Společnost GIGABYTE poskytla online systém pro dotazování stavu servisu. Připravte si prosím číslo RMA s informacemi požadovanými v procesu kontroly stavu opravy. Systém dotazování můžete snadno navštívit naskenováním QR kódu takto:

Metody RMA

Pokud je RMA nutná, níže jsou uvedeny typy záruční podpory, které se mohou vztahovat na výrobek nebo službu, kterou jste si zakoupili. Tyto služby nemusí být k dispozici v ve všech zemích nebo regionech a v různých zemích mohou platit poplatky nebo omezení. Pro více informací kontaktujte prosím call centrum GIGABYTE uvedené na stránkách podpory GIGABYTE na adrese https://www.gigabyte.com/Support

➢ Odeslání

Bude nutné, aby byl vadný výrobek doručen do servisního střediska GIGABYTE k opravě. Musíte uhradit veškeré náklady na dopravu, daně nebo cla spojené s přepravou výrobku do a z servisního střediska GIGABYTE. Kromě toho jste zodpovědní za pojištění jakéhokoli výrobku odeslaného nebo vráceného do servisního střediska GIGABYTE a přebíráte riziko ztráty během přepravy.

- Zaslání poštou
  Bude nutné, aby byl vadný výrobek doručen do servisního střediska GIGABYTE k opravě. Musíte předem uhradit veškeré náklady na dopravu, daně nebo cla spojené s přepravou výrobku do a z servisního střediska GIGABYTE. Kromě toho jste zodpovědní za pojištění jakéhokoli výrobku odeslaného nebo vráceného do servisního střediska GIGABYTE a přebíráte riziko ztráty během přepravy. Servisní středisko GIGABYTE vám zašle opravený výrobek bez jakýchkoli logistických nákladů.
- Vyzvednutí a vrácení (volitelné, v závislosti na trhu a kanálu, které se liší v obchodních podmínkách)
  Servisní středisko GIGABYTE vyzvedne vadný výrobek z vašeho místa, opraví ho a poté vám jej vrátí. Společnost GIGABYTE hradí logistické a pojistné poplatky za servis.

Vyloučení záruky

1. Záruka na výrobek se nevztahuje na příslušenství, jako je instalační disk se softwarem/uživatelská příručka/související spotřební materiál, a také na reklamní dárkové předměty, jako jsou periferní zařízení/přenosné tašky/batohy, poskytované společností GIGABYTE.
2. Pokud se během záruční doby vyskytne jakákoli abnormalita, kterou nelze připsat společnosti GIGABYTE, není kryta zárukou. Zákazník je zodpovědný za náklady na servis. Například jak je popsáno níže.
   - Přírodní katastrofy, nehody nebo škody způsobené zákazníkem.
   - Neoprávněné opravy a úpravy.
   - Neoprávněná demontáž nebo vandalismus.
   - Používání komponentů, které nejsou uvedeny ve schváleném seznamu dílů (QVL) systémových produktů GIGABYTE AI TOP.
   - Provoz pro testování nebo vyhodnocení.
3. Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo určit odpovědnost za selhání podle jevu problémů, kdy spotřebitel nepoužívá výrobek v souladu s účelem použití.
4. Záruka na prodloužený servis nebo upgrade poskytovaný samotnými prodejci nese odpovědnost prodejce, jak slíbil. Spotřebitel nenese vůči společnosti GIGABYTE odpovědnost za servis.
5. Globální záruka bude neplatná, pokud se štítek se zárukou/sériovým číslem připevněný k výrobku ztratí nebo jej nelze rozpoznat.
6. Společnost GIGABYTE Global Warranty poskytuje odpovídající záruční servis v souladu s místními autorizovanými položkami v každé zemi. Pokud spotřebitel požádá o meziregionální záruční servis mimo oblast nákupu, bude servis poskytnut v závislosti na dostupnosti servisu v místě záručního servisu.
7. Osobní údaje v produktech systému AI TOP mohou být ztraceny z důvodu opravy nebo procesu obnovy systému. Spotřebitelé musí před odesláním výrobku k opravě provést zálohu osobních údajů. Během procesu opravy společnost GIGABYTE nenese odpovědnost za bezpečnost a záchranu osobních údajů.
8. Doprava a daně: Doprava a daně v rámci globální záruky budou odpovědností uživatele.
9. Doporučuje se, aby si uživatelé zvolili obalový materiál s úplnou ochranou nebo použili originální obal k odeslání výrobku, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku během doručení. Společnost GIGABYTE nenese odpovědnost za ztrátu/poškození během přepravy.

10. Globální servisní středisko poskytuje opravárenské služby v souladu s povolenými položkami. V případě potřeby technické podpory pro používání výrobku se prosím obraťte na místní servisní středisko nebo eSupport podle pokynů.
11. Globální servisní středisko GIGABYTE provede opravu co nejdříve po obdržení výrobku, ale doba opravy bude ovlivněna, pokud opravné komponenty nebudou k dispozici lokálně.
12. Globální servisní služba je k dispozici pouze pro celý systém, nikoli pouze pro jednotlivé moduly, jako jsou pevné disky, SSD disky nebo paměti.
13. Po použití výrobku v záruční době poskytované společností GIGABYTE bude účtován odpovídající servisní poplatek v souladu s opravnými/výměnnými komponenty a servisními položkami.

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **GIGABYTE DESKTOP PC**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **AT151**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.
This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.
Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning
This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement
Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your arthority to operate the equipment.

RF Exposure warning
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:
- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna Warning:
The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Explosive Device Proximity Warning
Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Use On Aircraft Caution
Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices
Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement
This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositive doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Avertissement:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:
Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Devices shall not be used on oil platforms.
Devices shall not be used on aircraft
Devices shall not be used on automobiles.
Devices shall not be used on trains.
Devices shall not be used on maritime vessels.
Operation shall be limited to indoor use only.
Mise en garde:
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.
L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Operation shall be limited to indoor use only.
Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.
L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de
3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verifi cada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamentos de rádio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità
I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě
Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:
Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU.grp@gigabyte.com

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

RF Exposure warning
This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

CE		AT	CZ	ES	HR	LT	NL	SE
		BE	DE	FI	HU	LU	PO	SI
		BG	DK	FR	IE	LV	PT	SK
		CY	EE	GR	IT	MT	RO	

Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Wireless module model name: RTL8922AE

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

All operational modes:

Function	Frequency	Max. Output Power EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz	< 25
	5.945 – 6.425 GHz	< 200
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

Simplified UK Declaration of Conformity
Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.gigabyte.com/AI-TOP-PC/GIGABYTE-AI-TOP-100-B850-AT151

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：
低功率電波輻射性電機管理辦法
(1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
(2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼BSMI標誌, 代表符合BSMI標準的規定。
※ 本產品設備歸類為B級資訊技訊設備(ITE)
※ 注意: 最高操作溫度35°C。
※ 連接電源插座之前, 請確認電源線規格是否符合CNS標準。
電源變壓器資訊:
輸入電壓: 100-240 Vac
輸入頻率: 60-50Hz
額定輸出電流: 15-7.5A

請勿將電池當作一般垃圾棄置。

廢電池請回收

B급 기기(가정용 방송통신기기):
이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は，クラスB機器です。この装置は，住宅環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI – B

Wireless Statement:
5.15-5.35GHz及び6GHz LPI：屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く
安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。
電源コード 警語:
- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Aviso da Anatel:
"Includesproduct approved by Anatel under number 04725-24-04076"
“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-br.”

Wireless module country approvals:
Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Wireless module model name: RTL8922AE

United States FCC: FCC ID: TX2-RTL8922AE	Europe: CE	South Korea NRRA: R-C-RTK-RTL8922AE 노상호명: Realtek Semiconductor Corp. 소재지명: RTL8922AE 노상호명일: 2024 소재지명제조국: Realtek Semiconductor Corp./ Taiwan, China	Ukraine: UA.TR.032
Canada ISED: IC: 6317A-RTL8922AE	India WPC: ETA-SD-20231211113		CCAI23Y10120T0
Australia ACMA:	Japan 総務省: R 020-230387 T D230109020 5GHz (W52,W53) & 6GHz (LPI): 屋内限定 5GHz band (W52,W53) & 6GHz (LPI): indoor use only		United Kingdom: UK CA
Brazil: ANATEL 04725-24-04076			
China CMIT: CMIT ID: 2023AJ17867(M)			

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.

- **For service person only:**
  CAUTION: Risk of fire explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace the battery only with the same type.
  警告：若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險。
- à l'attention du personnel de maintenance :
  ATTENTION: Risque d'incendie et d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle incorrect. Remplacez la batterie uniquement par une batterie de même type.
- Do not ingest battery chemical burn hazard. This product contains a coin/button cell battery. if the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Before disposing of this device, please delete all personal data stored on it to protect your privacy.

Battery Information
European Union—Disposal and recycling information
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)

This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

Kontaktujte nás

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresa: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231
TEL: +886-2-8912-4000, FAX: +886-2-8912-4005
Technická a netechnická podpora. Podpora (prodej/marketing): https://esupport.gigabyte.com
WEBOVÁ adresa (anglicky): https://www.gigabyte.com
WEBOVÁ adresa (čínsky): https://www.gigabyte.com/tw

- **GIGABYTE eSupport**

  Chcete-li odeslat technický nebo netechnický (prodej/marketingový) dotaz, přejděte na: https://esupport.gigabyte.com